

## Gabinete de Proteção T93G05

Compacto e leve com proteção contra impactos

O Gabinete de Proteção AXIS T93G05 foi desenvolvido para combinar perfeitamente com as Câmeras de Rede AXIS M1124/M1125. O AXIS T93G05 oferece proteção com classificação IP66 contra entrada de poeira e jatos d'água de alta pressão de qualquer direção, bem como proteção contra impactos IK10. O gabinete possui preparação para conexão Power over Ethernet e é fornecido com um suporte para parede com articulação esférica equipado com canal de cabos interno para oferecer maior proteção contra violações. Diversos suportes e acessórios estão disponíveis para o Gabinete de Proteção AXIS T93G05, como suportes para teto, postes e colunas e a caixa aparente para conduíte.

- > **Classificação IP66**
- > **Classificação IK10**
- > **Fácil de instalar**
- > **Design compacto**
- > **Várias opções de montagem**



## Gabinete de Proteção T93G05

Geral	
<b>Câmeras compatíveis</b>	AXIS M1124 AXIS M1125
<b>Invólucro</b>	Caixa de proteção em polímero resistente a impactos IK10 com grau de proteção NEMA 4X e IP66 Cor: Branco NCS S 1002-B
<b>Ambiente</b>	Uso interno/externo
<b>Condições de operação</b>	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) <sup>a</sup> Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
<b>Aprovações</b>	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
<b>Dimensões</b>	222 x 137 x 448 mm (8,7 x 5,4 x 17,6 pol), incluindo suporte para parede
<b>Peso</b>	1,4 kg (3,09 lb) incluindo suporte para parede
<b>Acessórios incluídos</b>	Suporte para montagem em parede AXIS T94Q01A, Protetor de conector AXIS A, Gaxetas de cabo M20, Ponteira de chave de fenda T30, Chave de fenda Torx T20, Guia de Instalação
<b>Acessórios opcionais</b>	Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P, Suporte para montagem em poste AXIS T91A47 Pole Mount, VT Corner Mount WCWA
<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos da Axis, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

a. *O modelo AXIS T93G05 não possui aquecedor. Assim, os limites superior e inferior de temperatura operacional são determinados pela temperatura de operação da câmera instalada.*

Há mais informações disponíveis em [www.axis.com](http://www.axis.com)