

## Подвесное настенное крепление AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Простой и неброский дизайн для фиксированных купольных камер

Подвесное настенное крепление AXIS TP3101 Pendant Wall Mount предназначено для подвешивания камер AXIS P32-V/-LV без дополнительных подвесных комплектов. Все монтажные элементы скрыты внутри корпуса, поэтому крепление не будет бросаться в глаза. В отсеке достаточно места для безопасного размещения соединительных устройств, микрофона и даже светодиодного индикатора AXIS I/O Indication LED. Это компактное крепление позволит установить камеру именно там, где нужно — например, над витриной магазина, где камера, с использованием аналитических приложений Axis для розничной торговли, будет вести подсчет людей, распознавать лица и т. п.

- > **Современный дизайн — одно целое со стеной**
- > **Кабели и крепежные винты скрыты внутри корпуса**
- > **Отсек для микрофона и соединительных устройств**
- > **Возможен монтаж на стене, на столешнице и на потолке**



## Подвесное настенное крепление AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	Серия AXIS M32 Серия AXIS P32
<b>Материал корпуса</b>	Крышка: Смесь из поликарбоната и АБС-пластика Нижний кронштейн: полиамид, усиленный стекловолокном Цвет: белый NCS S 1002-B
<b>Стойкость</b>	Не содержит ПВХ, 22% пластика из вторсырья
<b>Размеры</b>	204 x 148 x 42 мм
<b>Масса</b>	228 г
<b>Максимальная нагрузка</b>	3 кг
<b>Место установки</b>	Внутри помещений
<b>Условия эксплуатации</b>	От -10 до 50 °C Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)

<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °C
<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке Винты для крепления камеры
<b>Дополнительные аксессуары</b>	Распределительная коробка AXIS TP3701 J-box и переходник для установки на столбе Блок AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact Модуль звукового интерфейса и интерфейса ввода-вывода AXIS T6101 Audio and I/O Interface Микрофон AXIS Device Microphone A Микрофон AXIS Device Microphone B для камер серий P Светодиодный индикатор Axis I/O Indication LED
<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)